Machine Translated by Google

maks
800A








Dane techniczne

Typ	FMC4Ei/3U	FMC5Ei/3U	FMC6Ei/3U
Maksymalny prąd wymiarowy	400	630	800
Prąd znamionowy odłącznika In, A	400	630	800
Zgodność z normą		IEC60947-2	
Liczba słupów	3	3	3
Ustawienia prądu znamionowego Ir1(A)		0,4-1xIn	
Zakres prądu znamionowego Ir (A)	160-400A z krokiem 1A	252-630 z krokiem 1A	320-800 z krokiem 1A
Czas przebywania tr(S)		12-150 s w krokach co 1 s + WYŁ	
Dolna granica zabezpieczenia zwarciowego Isd(A)	320-4800A ze skokiem 1A+WYŁ.	500-7560A ze skokiem 1A+WYŁ.	650-8000A ze skokiem 1A+WYŁ.
Czas zwarcia tsd(A)		—	
Górna granica zabezpieczenia zwarciowego Ii(A)	—		
Wstępne orientacyjne sygnał alarmowy Ip(A)	112-400A z krokiem 1A	175-630A z krokiem 1A	228-800A z krokiem 1A
Napięcie nominalne Un, V		690	
Nominalne napięcie izolacji Ui, V		800	
Nominalne napięcie impulsowe Uimp, V		8000	
Częstotliwość nominalna f, Hz		50/60	
Nominalna zdolność wyłączania Ics,kA (AC 380/415 V)	60	60	60
Graniczna zdolność wyłączania roboczego Icu, kA (AC 380/415 V)	85	85	85
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia) elektryczny	1000	1000	500
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia) mechaniczny	4000	4000	2500
Połączenie z przodu z oponami	Tak	Tak	Tak
Połączenie tylne z oponami	Tak	Tak	Tak
Instalacja niezależna odstrzygacz	Tak	Tak	Tak
Instalacja wyzwalacza napięcia minimalnego	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie dodatkowego kontaktu	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie kontaktu sygnałowego	Tak	Tak	Tak
Montaż napędu ręcznego	Tak	Tak	Tak
Instalacja pilota zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak
Rodzaj rozłączenia		elektroniczny	
Masa netto, kg	5.15	7.20	8,95

Schemat



Machine Translated by Google

Wyłączniki FMCEi

	Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania	Waga brutto, kg Pudełko jednostkowe	
FMC4Ei/3U	FMC4Ei400	Automatyczny wyłącznik z elektroniczną jednostką sterującą FMC4Ei 3P 400A 85kA 1	4	5150	5150 20600
FMC5Ei/3U	FMC5Ei630	Automatyczny wyłącznik z elektroniczną jednostką sterującą FMC5Ei 3P 630A 85kA 1	4	7200	7200 28800
FMC6Ei/3U	FMC6Ei800	Automatyczny wyłącznik z elektroniczną jednostką sterującą FMC6Ei 3P 800A 85kA 1	2	8950	8950 17900

Urządzenia dodatkowe do wyłączników FMCEi

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AX4REi	Skontaktować się z dodatkowym F/AX4REi po prawej stronie	FMC4Ei/3U	0,07
F/AX4LEi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX4REi w lewo	FMC4Ei/3U	0,07
F/AX5REi	Skontaktować się z dodatkowym F/AX5REi po prawej stronie	FMC5Ei/3U	0,07
F/AX5LEi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX5REi w lewo	FMC5Ei/3U	0,07
F/AX6REi	Skontaktować się z dodatkowym F/AX6REi po prawej stronie	FMC6Ei/3U	0,07
F/AX6LEi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX6REi w lewo	FMC6Ei/3U	0,07

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AL4REi	Styk sygnalizacyjny F/AL4REi prawy	FMC4Ei/3U	0,07
F/AL4LEi	Styk sygnałowy F/AL4REi lewy	FMC4Ei/3U	0,07
F/AL5REi	Styk sygnalizacyjny F/AL5REi prawy	FMC5Ei/3U	0,07
F/AL5LEi	Styk sygnalizacyjny F/AL5REi lewy	FMC5Ei/3U	0,07
F/AL6REi	Styk sygnalizacyjny F/AL6REi prawy	FMC6Ei/3U	0,07
F/AL6LEi	Styk sygnałowy F/AL6REi lewy	FMC6Ei/3U	0,07

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/SH4230REi	Wydanie jest niezależne F/SH4230REi	FMC4Ei/3U	0,11
F/SH4230LEi	Wydanie jest niezależne F/SH4230LEi	FMC4Ei/3U	0,11
F/SH4400REi	Odsprzęgacz jest niezależnym F/SH4400REi	FMC4Ei/3U	0,11
F/SH4400LEi	Wydanie jest niezależne F/SH4400LEi	FMC4Ei/3U	0,11
F/SH5230REi	Wydanie jest niezależne F/SH5230REi	FMC5Ei/3U	0,11
F/SH5230LEi	Wydanie jest niezależne F/SH5230LEi	FMC5Ei/3U	0,11
F/SH5400REi	Odsprzęgacz to niezależny F/SH5400REi	FMC5Ei/3U	0,11
F/SH5400LEi	Odłączenie niezależnego F/SH5400LEi	FMC5Ei/3U	0,11
F/SH6230REi	Wydanie jest niezależne F/SH6230REi	FMC6Ei/3U	0,17
F/SH6230LEi	Wydanie jest niezależne F/SH6230LEi	FMC6Ei/3U	0,17
F/SH6400REi	Niezależny odsprzęgacz F/SH6400REi	FMC6Ei/3U	0,17
F/SH6400LEi	Wydanie jest niezależne F/SH6400LEi	FMC6Ei/3U	0,17

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/UV4230Ei	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV4230Ei	FMC4Ei/3U	0,20
F/UV5230Ei	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV5230Ei	FMC5Ei/3U	0,16
F/UV6230Ei	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV6230Ei	FMC6Ei/3U	0,16

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/HB4Ei	Ręczny zdalny napęd obrotowy F/HB4Ei	FMC4Ei/3U	1.31
F/HB5Ei	Ręczny zdalny napęd obrotowy F/HB5Ei	FMC5Ei/3U	1,47
F/HB6Ei	Ręczny napęd zdalnego obrotu F/HB6Ei	FMC6Ei/3U	1,72

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
MROM34Ei	Pilot zdalnego sterowania MROM3/4Ei	FMC4Ei/3U	3.7
MROM35Ei	Pilot zdalnego sterowania MROM3/5Ei	FMC5Ei/3U	3.8
MROM36Ei	Pilot zdalnego sterowania MROM3/6Ei	FMC6Ei/3U	3.9