Machine Translated by Google


maks
800A



Dane techniczne

Typ	FMC1S/3U	FMC2S/3U	FMC3S/3U	FMC4S/3U	FMC5S/3U	FMC6S/3U
Maksymalny prąd wymiarowy	63	125	250	400	630	800
Prąd znamionowy odłącznika In, A	10,16, 20,25, 32,40,50,63	16,20,25, 32,40,50,63, 80 100 125	63, 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225250	225 250 300, 315 350 400	400, 500 600 630	600, 630 700 800
Charakterystyka czasowo-prądowa	3–5 cali, 5–10 cali, 8–12 cali					
Zgodność z normą	IEC60947-2					
Liczba słupów	3	3	3	3	3	3
Regulacja termomagnetyczna Ir(xIn)	0,8/0,9/1					
Nominalne napięcie robocze Un, V	690					
Nominalne napięcie izolacji Ui, V	800					
Nominalne napięcie impulsowe Uimp, V	8000					
Częstotliwość nominalna f, Hz	50/60					
Nominalna zdolność wyłączania Ics, kA (AC 380/415 V)	17,5	17,5	25	25	25	35
Wyłącznik krańcowy pojemność Icu, kA (AC 380/415 V)	35	35	50	50	50	70
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia) elektryczny	7000	7000	1000	1500	1000	1000
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia) mechaniczny	10000	10000	3500	5000	4000	4000
Połączenie z przodu z oponami	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Połączenie tylne z oponami	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie kontaktu sygnałowego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Instalacja niezależna odstrzygacz	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Instalacja wyzwalacza napięcia minimalnego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie dodatkowego kontaktu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Montaż napędu ręcznego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Instalacja pilota zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Rodzaj rozłączenia Masa	elektromagnetyczne/termiczne					
netto, kg	0,95	1,24	1,90	5.15	7.20	8,95

Schemat



Machine Translated by Google

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Nominalny	Opakowanie, szt Pudełko	Opakowanie	Waga brutto, kg Opakowanie	Prąd In, A
FMC1S/3U						
FMC1S016	Przełącznik automatyczny z termoregulacją FMC1S 3P 16A 36kA	16	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S020	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC1S 3P 20A 36kA	20	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S025	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC1S 3P 25A 36kA	25	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S032	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC1S 3P 32A 36kA	32	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S040	Przełącznik automatyczny z termoregulacją FMC1S 3P 40A 36kA	40	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S050	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC1S 3P 50A 36kA	50	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC1S063	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC1S 3P 63A 36kA	63	1	12	0,950	0,950 11,400
FMC2S/3U						
FMC2S025	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC2S 3P 25A 50kA	25	1	12	1240	1240 14880
FMC2S032	Przełącznik automatyczny z regulacją termiczną FMC2S 3P 32A 50kA	32	1	12	1240	1240 14880
FMC2S040	Przełącznik automatyczny z termoregulacją FMC2S 3P 40A 50kA	40	1	12	1240	1240 14880
FMC2S050	Przełącznik automatyczny z termoregulacją FMC2S 3P 50A 50kA	50	1	12	1240	1240 14880
FMC2S063	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC2S 3P 63A 50kA	63	1	12	1240	1240 14880
FMC2S080	Przełącznik automatyczny z termoregulacją FMC2S 3P 80A 50kA	80	1	12	1240	1240 14880
FMC2S100	Przełącznik automatyczny z regulacją termiczną FMC2S 3P 100A 50kA	100	1	12	1240	1240 14880
FMC2S125	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC2S 3P 125A 50kA	125	1	12	1240	1240 14880
FMC3S100	Przełącznik automatyczny z regulacją termiczną FMC3S 3P 100A 50kA	100	1	8	1900	1900 15200
FMC3S125	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC3S 3P 125A 50kA	125	1	8	1900	1900 15200
FMC3S160	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC3S 3P 160A 50kA	160	1	8	1900	1900 15200
FMC3S180	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC3S 3P 180A 50kA	180	1	8	1900	1900 15200
FMC3S200	Przełącznik automatyczny z regulacją termiczną FMC3S 3P 200A 50kA	200	1	8	1900	1900 15200
FMC3S225	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC3S 3P 225A 50kA	225	1	8	1900	1900 15200
FMC3S250	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC3S 3P 250A 50kA	250	1	8	1900	1900 15200
FMC4S/3U						
FMC4S225	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC4S 3P 225A 85kA	225	1	2	5150	5150 10300
FMC4S250	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC4S 3P 250A 85kA	250	1	2	5150	5150 10300
FMC4S300	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC4S 3P 300A 85kA	300	1	2	5150	5150 10300
FMC4S315	Automatyczny wyłącznik z termoregulacją FMC4S 3P 315A 85kA	315	1	2	5150	5150 10300
FMC4S350	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC4S 3P 350A 85kA	350	1	2	5150	5150 10300
FMC4S400	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC4S 3P 400A 85kA	400	1	2	5150	5150 10300
FMC5S/3U						
FMC5S400	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC5S 3P 400A 85kA	400	1	2	7200	7200 14400
FMC5S500	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC5S 3P 500A 85kA	500	1	2	7200	7200 14400
FMC5S630	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC5S 3P 630A 85kA	630	1	2	7200	7200 14400
FMC6S/3U						
FMC6S630	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC6S 3P 630A 85kA	630	1	1	8950	8950 8950
FMC6S700	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC6S 3P 700A 85kA	700	1	1	8950	8950 8950
FMC6S800	Automatyczny wyłącznik z regulacją termiczną FMC6S 3P 800A 85kA	800	1	1	8950	8950 8950

Machine Translated by Google

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AX1RS	Styk dodatkowy F/AX1RS prawy Styk	FMC1S/3U	0,05
F/AX1LS	dodatkowy F/AX1RS lewy Styk	FMC1S/3U	0,05
F/AX2RS	dodatkowy F/AX2RS prawy Styk	FMC2S/3U	0,05
F/AX2LS	dodatkowy F/AX2RS lewy Styk	FMC2S/3U	0,05
F/AX3RS	dodatkowy F/AX3RS prawy Styk	FMC3S/3U	0,05
F/AX3LS	dodatkowy F/AX3RS lewy Styk	FMC3S/3U	0,05
F/AX4RS	dodatkowy F/AX4RS prawy Styk	FMC4S/3U	0,07
F/AX4LS	dodatkowy F/AX4RS lewy Styk	FMC4S/3U	0,07
F/AX5RS	dodatkowy F/AX5RS prawy Dodatkowy	FMC5S/3U	0,07
F/AX5LS	styk F/AX5RS lewy Dodatkowy styk F/	FMC5S/3U	0,07
F/AX6RS	AX6RS prawy Dodatkowy styk F/AX6RS	FMC6S/3U	0,07
F/AX6LS	lewy	FMC6S/3U	0,07

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AL1RS	Styk sygnałowy F/AL1RS prawy Styk	FMC1S/3U	0,05
F/AL1LS	sygnałowy F/AL1RS lewy Styk	FMC1S/3U	0,05
F/AL2RS	sygnałowy F/AL2RS prawy Styk sygnałowy	FMC2S/3U	0,05
F/AL2LS	F/AL2RS lewy Styk sygnałowy F/AL3RS	FMC2S/3U	0,05
F/AL3RS	prawy Styk sygnałowy F/AL3RS lewy Styk	FMC3S/3U	0,05
F/AL3LS	sygnałowy F/AL4RS prawy Styk	FMC3S/3U	0,05
F/AL4RS	sygnałowy F/AL4RS lewy Styk sygnałowy	FMC4S/3U	0,07
F/AL4LS	F/AL5RS prawy Styk sygnałowy F/	FMC4S/3U	0,07
F/AL5RS	AL5RS lewy Styk sygnałowy F/AL6RS	FMC5S/3U	0,07
F/AL5LS	prawy Styk sygnałowy F/AL6RS lewy	FMC5S/3U	0,07
F/AL6RS		FMC6S/3U	0,07
F/AL6LS		FMC6S/3U	0,07

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/SH1230RS	Niezależny odłącznik F/SH1230RS	FMC1S/3U	0,03
F/SH1230LS	Niezależny odłącznik F/SH1230LS	FMC1S/3U	0,03
F/SH1400RS	Niezależny odłącznik F/SH1400RS	FMC1S/3U	0,03
F/SH1400LS	Odłączenie niezależnego F/SH1400LS	FMC1S/3U	0,03
F/SH2230RS	Niezależny odłącznik F/SH2230RS	FMC2S/3U	0,03
F/SH2230LS	Niezależny odłącznik F/SH2230LS	FMC2S/3U	0,03
F/SH2400RS	Niezależny odłącznik F/SH2400RS	FMC2S/3U	0,03
F/SH2400LS	Niezależny od odsprzęgacza F/SH2400LS	FMC2S/3U	0,03
F/SH3230RS	Niezależny odłącznik F/SH3230RS	FMC3S/3U	0,04
F/SH3230LS	Niezależny odłącznik F/SH3230LS	FMC3S/3U	0,04
F/SH3400RS	Niezależny odłącznik F/SH3400RS	FMC3S/3U	0,04
F/SH3400LS	Odsprzęgacz to niezależny F/SH3400LS	FMC3S/3U	0,04
F/SH4230RS	Niezależny odłącznik F/SH4230RS	FMC4S/3U	0,11
F/SH4230LS	Niezależny odłącznik F/SH4230LS	FMC4S/3U	0,11
F/SH4400RS	Niezależny odłącznik F/SH4400RS	FMC4S/3U	0,11
F/SH4400LS	Odsprzęgacz to niezależny F/SH4400LS	FMC4S/3U	0,11
F/SH5230RS	Niezależny odłącznik F/SH5230RS	FMC5S/3U	0,11
F/SH5230LS	Niezależny odłącznik F/SH5230LS	FMC5S/3U	0,11
F/SH5400RS	Niezależny odłącznik F/SH5400RS	FMC5S/3U	0,11
F/SH5400LS	Niezależny odsprzęgacz F/SH5400LS	FMC5S/3U	0,11
F/SH6230RS	Niezależny odłącznik F/SH6230RS	FMC6S/3U	0,17
F/SH6230LS	Niezależny odłącznik F/SH6230LS	FMC6S/3U	0,17
F/SH6400RS	Niezależny odłącznik F/SH6400RS	FMC6S/3U	0,17
F/SH6400LS	Odsprzęgacz jest niezależnym F/SH6400LS	FMC6S/3U	0,17

Machine Translated by Google

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/UV1230S	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV1230S	FMC1S/3U	0,20
F/UV2230S	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV2230S	FMC2S/3U	0,20
F/UV3230S	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV3230S	FMC3S/3U	0,12
F/UV4230S	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV4230S	FMC4S/3U	0,20
F/UV5230S	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV5230S	FMC5S/3U	0,16
F/UV6230S	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV6230S	FMC6S/3U	0,16

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/HB1S	Ręczny zdalny napęd obrotowy F/HB1S	FMC1S/3U	0,47
F/HB2S	Ręczny zdalny siłownik obrotowy F/HB2S F/HB3S	FMC2S/3U	0,51
F/HB3S	Ręczny zdalny siłownik obrotowy F/HB4S Ręczny	FMC3S/3U	0,60
F/HB4S	zdalny siłownik obrotowy	FMC4S/3U	1.31
F/HB5S	Ręczny zdalny napęd obrotowy F/HB5S	FMC5S/3U	1,47
F/HB6S	Ręczny napęd zdalnego obrotu F/HB6S	FMC6S/3U	1,72

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
MROM31S	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/1S	FMC1S/3U	0,86
MROM32S	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/2S	FMC2S/3U	1.18
MROM33S	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/3S	FMC3S/3U	1,20
MROM34S	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/4S	FMC4S/3U	3.7
MROM35S	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/5S	FMC5S/3U	3.8
MROM36S	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/6S	FMC6S/3U	3.9