Machine Translated by Google


maks
800A



Dane techniczne

Typ		FMC1Si/3U	FMC4Si/3U	FMC5Si/3U	FMC6Si/3U
Maksymalny prąd wymiarowy		125	400	630	800
Prąd znamionowy odłącznika In, A		32,40,50,63,80, 100 125	225 250 300 315, 350 400	400 500 600 630	600 630 700 800
Zgodność z normą			IEC60947-2		
Liczba słupów		3	3	3	3
Ustawienia magnetyczne Iè(xIn)			8 / 10 / 12		
Regulacja termomagnetyczna Ir(xIn)			0,8/0,9/1		
Nominalne napięcie robocze Un, V			690		
Nominalne napięcie izolacji Ui, V			800		
Nominalne napięcie impulsowe Uimp, V			8000		
Częstotliwość nominalna f, Hz			50/60		
Nominalna zdolność wyłączania Ics, kA (AC 380/415 V)		17,5	25	25	35
Wyłącznik krańcowy pojemność Icu, kA (AC 380/415 V)		35	50	50	70
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	elektryczny	7000	1500	1000	1000
	mechaniczny	10000	5000	4000	4000
Połączenie z przodu z oponami		Tak	Tak	Tak	Tak
Połączenie tylne z oponami		Tak	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie kontaktu sygnałowego		Tak	Tak	Tak	Tak
Montaż niezależnego odłącznika		Tak	Tak	Tak	Tak
Instalacja wyzwalacza napięcia minimalnego		Tak	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie dodatkowego kontaktu		Tak	Tak	Tak	Tak
Montaż napędu ręcznego		Tak	Tak	Tak	Tak
Instalacja pilota zdalnego sterowania		Tak	Tak	Tak	Tak
Rodzaj wydania			elektromagnetyczne/termiczne		
Masa netto, kg		0,95	5.15	7.20	8,95

Schemat



Machine Translated by Google

Wyłączniki FMCSi

	Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania	Waga brutto, kg Pudełko jednostkowe	
FMC4Si	FMC4Si225	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC4Si 3P 225A 85kA 1	2	5150	5150 10300
	FMC4Si250	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC4Si 3P 250A 85kA 1	2	5150	5150 10300
	FMC4Si300	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC4Si 3P 300A 85kA 1	2	5150	5150 10300
	FMC4Si315	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC4Si 3P 315A 85kA 1	2	5150	5150 10300
	FMC4Si320	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC4Si 3P 320A 85kA 1	2	5150	5150 10300
	FMC4Si350	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC4Si 3P 350A 85kA 1	2	5150	5150 10300
	FMC4Si400	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC4Si 3P 400A 85kA 1	2	5150	5150 10300
FMC5Si	FMC5Si400	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC5Si 3P 400A 85kA 1	2	7200	7200 14400
	FMC5Si500	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC5Si 3P 500A 85kA 1	2	7200	7200 14400
	FMC5Si630	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC5Si 3P 630A 85kA 1	2	7200	7200 14400
FMC6Si	FMC6Si630	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC6Si 3P 630A 85kA 1	1	8950	8950 8950
	FMC6Si700	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC6Si 3P 700A 85kA 1	1	8950	8950 8950
	FMC6Si800	Automatyczny wyłącznik z regulacją termomagnetyczną FMC6Si 3P 800A 85kA 1	1	8950	8950 8950

Urządzenia dodatkowe do wyłączników FMCSi

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AX1RSi	Styk dodatkowego F/AX1RSi po prawej stronie	FMC1Si/3U	0,05
F/AX1LSi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX1RSi w lewo	FMC1Si/3U	0,05
F/AX2RSi	Styk dodatkowego F/AX2RSi po prawej stronie	FMC2Si/3U	0,05
F/AX2LSi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX2RSi w lewo	FMC2Si/3U	0,05
F/AX3RSi	Skontaktować się z dodatkowym F/AX3RSi po prawej stronie	FMC3Si/3U	0,05
F/AX3LSi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX3RSi w lewo	FMC3Si/3U	0,05
F/AX4RSi	Styk dodatkowego F/AX4RSi po prawej stronie	FMC4Si/3U	0,07
F/AX4LSi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX4RSi w lewo	FMC4Si/3U	0,07
F/AX5RSi	Styk dodatkowego F/AX5RSi po prawej stronie	FMC5Si/3U	0,07
F/AX5LSi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX5RSi w lewo	FMC5Si/3U	0,07
F/AX6RSi	Styk dodatkowego F/AX6RSi po prawej stronie	FMC6Si/3U	0,07
F/AX6LSi	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX6RSi w lewo	FMC6Si/3U	0,07

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AL1RSi	Styk sygnałowy F/AL1RSi prawy	FMC1Si/3U	0,05
F/AL1LSi	Styk sygnałowy F/AL1RSi lewy	FMC1Si/3U	0,05
F/AL2RSi	Sygnał stykowy F/AL2RSi prawy	FMC2Si/3U	0,05
F/AL2LSi	Styk sygnałowy F/AL2RSi lewy	FMC2Si/3U	0,05
F/AL3RSi	Sygnał stykowy F/AL3RSi prawy	FMC3Si/3U	0,05
F/AL3LSi	Styk sygnałowy F/AL3RSi lewy	FMC3Si/3U	0,05
F/AL4RSi	Sygnał stykowy F/AL4RSi prawy	FMC4Si/3U	0,07
F/AL4LSi	Styk sygnałowy F/AL4RSi lewy	FMC4Si/3U	0,07
F/AL5RSi	Sygnał stykowy F/AL5RSi prawy	FMC5Si/3U	0,07
F/AL5LSi	Styk sygnałowy F/AL5RSi lewy	FMC5Si/3U	0,07
F/AL6RSi	Styk sygnałowy F/AL6RSi prawy	FMC6Si/3U	0,07
F/AL6LSi	Styk sygnałowy F/AL6RSi lewy	FMC6Si/3U	0,07

Machine Translated by Google

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/SH1230RSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH1230RSi	FMC1Si/3U	0,03
F/SH1230LSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH1230LSi	FMC1Si/3U	0,03
F/SH1400RSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH1400LSi	FMC1Si/3U	0,03
F/SH1400LSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH2230RSi	FMC1Si/3U	0,03
F/SH2230RSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH2400RSi	FMC2Si/3U	0,03
F/SH2230LSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH2400LSi	FMC2Si/3U	0,03
F/SH2400RSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH3230RSi	FMC2Si/3U	0,03
F/SH2400LSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH3230LSi	FMC2Si/3U	0,03
F/SH3230RSi	Niezależny od sprzęgacza F/SH340 Niezależny	FMC3Si/3U	0,04
F/SH3230LSi	odsprzęgacz 0RSi Odłącznik F/SH3400LSi	FMC3Si/3U	0,04
F/SH3400RSi	niezależny F/SH4230LSi Niezależny	FMC3Si/3U	0,04
F/SH3400LSi	odsprzęgacz F/SH4400RSi Niezależny	FMC3Si/3U	0,04
F/SH4230RSi	odłącznik F/SH5230RSi Niezależny odłącznik	FMC4Si/3U	0,11
F/SH4230LSi	F/SH5230LSi Niezależny odłącznik F/	FMC4Si/3U	0,11
F/SH4400RSi	SH5400RSi Niezależny odłącznik F/SH5400LSi	FMC4Si/3U	0,11
F/SH4400LSi	Niezależny odłącznik F/SH6230RSi Niezależny	FMC4Si/3U	0,11
F/SH5230RSi	odłącznik F/SH6230LSi Niezależny odłącznik	FMC5Si/3U	0,11
F/SH5230LSi	F/SH6400RSi Niezależny rozłącznik F/	FMC5Si/3U	0,11
F/SH5400RSi	SH6400LSi	FMC5Si/3U	0,11
F/SH5400LSi		FMC5Si/3U	0,11
F/SH6230RSi		FMC6Si/3U	0,17
F/SH6230LSi		FMC6Si/3U	0,17
F/SH6400RSi		FMC6Si/3U	0,17
F/SH6400LSi		FMC6Si/3U	0,17

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/UV1230Si	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV1230Si	FMC1Si/3U	0,20
F/UV2230Si	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV2230Si	FMC2Si/3U	0,20
F/UV3230Si	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV3230Si Wyzwalacz	FMC3Si/3U	0,12
F/UV4230Si	podnapięciowy F/UV4230Si Wyzwalacz podnapięciowy	FMC4Si/3U	0,20
F/UV5230Si	F/UV5230Si	FMC5Si/3U	0,16
F/UV6230Si	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV6230Si	FMC6Si/3U	0,16

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/HB1Si	Ręczny napęd zdalnego obrotu F/HB1Si	FMC1Si/3U	0,47
F/HB2Si	Ręczny zdalny napęd obrotowy F/HB2Si	FMC2Si/3U	0,51
F/HB3Si	F/HB3Si ręczny zdalny siłownik obrotowy F/HB4Si	FMC3Si/3U	0,60
F/HB4Si	ręczny zdalny siłownik obrotowy F/HB5Si ręczny zdalny	FMC4Si/3U	1.31
F/HB5Si	siłownik obrotowy	FMC5Si/3U	1,47
F/HB6Si	Ręczny napęd zdalnego obrotu F/HB6Si	FMC6Si/3U	1,72

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
MROM31Si	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/1Si	FMC1Si	0,86
MROM32Si	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/2Si	FMC2Si	1.18
MROM33Si	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/3Si	FMC3Si	1,20
MROM34Si	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/4Si	FMC4Si	3.7
MROM35Si	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/5Si	FMC5Si	3.8
MROM36Si	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/6Si	FMC6Si	3.9