Machine Translated by Google


maks
800A



Dane techniczne

Typ	FMC2E/3U	FMC3E/3U	FMC4E/3U	FMC5E/3U	FMC6E/3U
Maksymalny prąd wymiarowy	160	250	400	630	800
Prąd znamionowy odłącznika In, A	63 100 125 160	100 125 160, 200250	250, 400	400 500 630	630 800
Liczba słupów	3	3	3	3	3
Zgodność z normą	IEC60947-2				
Ustawienia prądu znamionowego Ir1(A)	0,4-1xIn				
Czas wyzwalania dla przeciążenie t1(S)	12, 60, 100, 150 +WYŁ				
Uruchom bieżące ustawienia z opóźnieniem czasowym Ir2(xIr1)	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 +WYŁ				
Czas odpowiedzi t2(s) zgodnie z Ir2	0,06, 0,1, 0,2, 0,3				
Wyzwalanie ustawienia prądu bez opóźnienia Ir3(xIr1)	4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 +WYŁ				
Ustawienia wskaźników przez przeciążenie Iro(xIr1)	0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1				
Nominalne napięcie robocze Un, V	690				
Nominalne napięcie izolacji Ui, V	800				
Nominalne napięcie impulsowe Uimp, V	8000				
Częstotliwość nominalna f, Hz	50/60				
Nominalna zdolność wyłączania Ics, kA (AC 380/415 V)	35	35	50	50	60
Wyłącznik krańcowy pojemność Icu, kA (AC 380/415 V)	50	50	85	85	85
Odporność na zużycie przełączające elektryczny	7000	1500	1000	1000	1000
(liczba cykli włączenia/wyłączenia) mechaniczny	10000	5000	4000	4000	4000
Połączenie z przodu z oponami	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Połączenie tylne z oponami	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Montaż niezależnego odłącznika	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Instalacja wyzwalacza napięcia minimalnego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie dodatkowego kontaktu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Nawiązanie kontaktu sygnałowego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Montaż napędu ręcznego	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Instalacja pilota zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Rodzaj wydania	elektroniczny				
Masa netto, kg	1,25	1,90	5.15	7.20	8,95

Schemat



Machine Translated by Google

Wyłączniki FMCE

	Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Waga brutto, kg Pudełko jednostkowe	
FMC2E/3U	FMC2E063	Automatyczny wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC2E 3P 63A 50kA	1	16	1240	1240 19840
	FMC2E100	Automatyczny wyłącznik z rozłącznikiem elektronicznym FMC2E 3P 100A 50kA 1		16	1240	1240 19840
	FMC2E125	Automatyczny wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC2E 3P 125A 50kA 1		16	1240	1240 19840
	FMC2E160	Wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC2E 3P 160A 50kA 1		16	1240	1240 19840
FMC3E/3U	FMC3E100	Wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC3E 3P 100A 50kA	1	12	1900	1900 22800
	FMC3E125	Wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC3E 3P 125A 50kA 1		12	1900	1900 22800
	FMC3E160	Wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC3E 3P 160A 50kA 1		12	1900	1900 22800
	FMC3E200	Wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC3E 3P 200A 50kA 1		12	1900	1900 22800
	FMC3E250	Wyłącznik z wyzwalaczem elektronicznym FMC3E 3P 250A 50kA 1		12	1900	1900 22800

Urządzenia dodatkowe do wyłączników FMCE

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AX2RE	Styk dodatkowego F/AX2RE po prawej stronie	FMC2E/3U	0,05
F/AX2LE	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX2RE w lewo	FMC2E/3U	0,05
F/AX3RE	Skontaktować się z dodatkowym F/AX3RE po prawej stronie	FMC3E/3U	0,05
F/AX3LE	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX3RE w lewo	FMC3E/3U	0,05
F/AX4RE	Skontaktować się z dodatkowym F/AX4RE po prawej stronie	FMC4E/3U	0,07
F/AX4LE	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX4RE w lewo	FMC4E/3U	0,07
F/AX5RE	Skontaktować się z dodatkowym F/AX5RE po prawej stronie	FMC5E/3U	0,07
F/AX5LE	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX5RE w lewo	FMC5E/3U	0,07
F/AX6RE	Styk dodatkowego F/AX6RE po prawej stronie	FMC6E/3U	0,07
F/AX6LE	Skontaktuj się z dodatkowym F/AX6RE w lewo	FMC6E/3U	0,07

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/AL2RE	Styk sygnałowy F/AL2RE prawy	FMC2E/3U	0,05
F/AL2LE	Styk sygnałowy F/AL2RE lewy	FMC2E/3U	0,05
F/AL3RE	Styk sygnalizacyjny F/AL3RE prawy	FMC3E/3U	0,05
F/AL3LE	Styk sygnałowy F/AL3RE lewy	FMC3E/3U	0,05
F/AL4RE	Styk sygnalizacyjny F/AL4RE prawy	FMC4E/3U	0,07
F/AL4LE	Styk sygnalizacyjny F/AL4RE lewy	FMC4E/3U	0,07
F/AL5RE	Styk sygnalizacyjny F/AL5RE prawy	FMC5E/3U	0,07
F/AL5LE	Styk sygnałowy F/AL5RE lewy	FMC5E/3U	0,07
F/AL6RE	Styk sygnałowy F/AL6RE prawy	FMC6E/3U	0,07
F/AL6LE	Styk sygnałowy F/AL6RE lewy	FMC6E/3U	0,07

Machine Translated by Google

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/SH2230RE	Niezależny odłącznik F/SH2230RE Niezależny	FMC2E/3U	0,03
F/SH2230LE	odłącznik F/SH2230LE	FMC2E/3U	0,03
F/SH2400RE	Odsprzęgacz jest niezależnym F/SH2400RE	FMC2E/3U	0,03
F/SH2400LE	Niezależny odłącznik F/SH2400LE Niezależny	FMC2E/3U	0,03
F/SH3230RE	odłącznik F/SH3230RE Niezależny odłącznik F/	FMC3E/3U	0,04
F/SH3230LE	SH3230LE	FMC3E/3U	0,04
F/SH3400RE	Niezależny odsprzęgacz F/SH3400RE	FMC3E/3U	0,04
F/SH3400LE	Niezależny odsprzęgacz F/SH3400LE	FMC3E/3U	0,04
F/SH4230RE	Niezależny odłącznik F/SH4230RE Niezależny	FMC4E/3U	0,11
F/SH4230LE	odłącznik F/SH4230LE	FMC4E/3U	0,11
F/SH4400RE	Odsprzęgacz jest niezależnym F/SH4400RE	FMC4E/3U	0,11
F/SH4400LE	Niezależny odłącznik F/SH4400LE Niezależny	FMC4E/3U	0,11
F/SH5230RE	odłącznik F/SH5230RE Niezależny odłącznik F/	FMC5E/3U	0,11
F/SH5230LE	SH5230LE	FMC5E/3U	0,11
F/SH5400RE	Niezależny odsprzęgacz F/SH5400RE	FMC5E/3U	0,11
F/SH5400LE	Niezależny odłącznik F/SH5400LE Niezależny	FMC5E/3U	0,11
F/SH6230RE	odłącznik F/SH6230RE Niezależny odłącznik F/	FMC6E/3U	0,17
F/SH6230LE	SH6230LE	FMC6E/3U	0,17
F/SH6400RE	Odsprzęgacz jest niezależnym F/SH6400RE	FMC6E/3U	0,17
F/SH6400LE	Odsprzęgacz jest niezależnym F/SH6400LE	FMC6E/3U	0,17

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/UV2230E	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV2230E Wyzwalacz	FMC2E/3U	0,20
F/UV3230E	podnapięciowy F/UV3230E Wyzwalacz podnapięciowy	FMC3E/3U	0,12
F/UV4230E	F/UV4230E Wyzwalacz podnapięciowy F/UV5230E	FMC4E/3U	0,20
F/UV5230E		FMC5E/3U	0,16
F/UV6230E	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV6230E	FMC6E/3U	0,16

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
F/HB2E	F/HB2E Ręczny zdalny siłownik obrotowy F/HB3E Ręczny	FMC2E/3U	0,51
F/HB3E	zdalny siłownik obrotowy F/HB4E Ręczny zdalny siłownik	FMC3E/3U	0,60
F/HB4E	obrotowy F/HB5E Ręczny zdalny siłownik obrotowy F/	FMC4E/3U	1.31
F/HB5E	HB6E	FMC5E/3U	1,47
F/HB6E		FMC6E/3U	1,72

Kod zamówienia	Pełne imię i nazwisko	Typ instalacyjny	Masa
MROM32E	Pilot zdalnego sterowania MROM3/2E	FMC2E/3U	1.18
MROM33E	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/3E	FMC3E/3U	1,20
MROM34E	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/4E	FMC4E/3U	3.7
MROM35E	Jednostka zdalnego sterowania MROM3/5E	FMC5E/3U	3.8
MROM36E	Pilot zdalnego sterowania MROM3/6E	FMC6E/3U	3.9